



# Сетевой переходник Zendure Passport





1. **Тип товара:** сетевой переходник с USB-зарядкой
  
2. **Характеристики**
  - Параметры сети питания: 100-250 В, 50/60 Гц
  - Максимальная мощность: 600 Вт при напряжении питания 100 В, 1500 Вт при напряжении питания 250 В
  - Поддерживаемые типы розеток: А, В, С, D, Е, F, G, I, J, K, L, N, O
  - Поддерживаемые типы вилок: А, В, С, Е, F, G, I, J, K, L, N
  - Разъемы для подзарядки мобильных устройств: 4 x USB
  - Максимальная мощность зарядного устройства: 25 Вт
  - Размеры: 72 x 64 x 57 мм
  - Вес: 159 г
  - Размеры упаковки: 135 x 135 x 67 мм
  - Вес в упаковке: ~300 г



### 3. Использование сетевого переходника

Для того чтобы выдвинуть одну из четырех вилок сетевого переходника, воспользуйтесь клавишами-слайдерами (синего цвета). Нажмите клавишу и передвиньте ее по прорези на корпусе. Обратите внимание: одновременно может быть выдвинута только одна вилка.

Вставьте переходник в розетку, подобрав подходящую вилку. Включите шнур питания устройства-потребителя в универсальную розетку, расположенную на корпусе переходника.

Максимальная мощность прибора-потребителя не должна превышать 600 Вт при напряжении питания ~100 В или 1500 Вт при напряжении питания ~220 В.

В случае короткого замыкания или превышения нагрузки устройство будет автоматически обесточено. Повторное использование переходника возможно через 2-3 минуты.

**Внимание!** Соблюдайте осторожность. Переходник не оснащен дополнительными контактами для заземления подключенных приборов.

### 4. Использование USB-зарядки

Для зарядки мобильных устройств воспользуйтесь разъемами USB, расположенными на корпусе переходника.

Допускается одновременное использование устройства в качестве переходника и USB-зарядки.

Максимальная суммарная мощность преобразователя питания составляет 25 Вт.

### 5. Комплектация

- Сетевой переходник Zendure Passport
- Матерчатый чехол

### 6. Страна: КНР