



Док-станция Mangata Orbit

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** док-станция с двумя пауэрбанками

2. **Характеристики**

- Размеры станции: 143 x 46 x 20,5 мм
- Параметры сети питания: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: до 20 Вт
- Размеры аккумулятора-пауэрбанка: 92 x 54 x 24 мм
- Вес аккумулятора-пауэрбанка: ~125 г
- Разъем для подключения мобильных устройств: USB-A (стандартный USB)
- Разъем для подзарядки аккумулятора: микро-USB
- Емкость аккумулятора: 5000 мАч
- Максимальная сила тока при зарядке устройств: 2,1 А
- Материал корпуса: ударопрочный пластик с софт-тач-покрытием
- Размеры упаковки: 240 x 170 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~850 г



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Большинство современных электронных устройств содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к перегреву и возгоранию.

- Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные кабели с такими же параметрами.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование устройства!

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Зарядное устройство может использоваться только в помещении.
- Не производите зарядку в замкнутом пространстве, под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды.
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!
- Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов, паров легковоспламеняющихся веществ).



4. Подзарядка и использование аккумуляторов

Подключите док-станцию к электросети с помощью адаптера, входящего в комплект поставки. Для того чтобы поставить аккумулятор на зарядку, разместите его (контактами вниз) в слоте док-станции.

О том, что зарядка началась, просигнализирует светодиод на корпусе аккумулятора. Когда он погаснет, зарядка будет окончена.

Если док-станция недоступна, для подзарядки аккумулятора можно использовать адаптер питания смартфона или планшета, а также разъемы USB на корпусе настольного компьютера или ноутбука (обратите внимание: в этом случае скорость зарядки будет заметно снижена). Для этого подключите аккумулятор к источнику питания, используя разъем micro-USB. Светодиодный индикатор позволяет контролировать процесс зарядки.

Для подключения заряжаемых устройств используется полноразмерный разъем USB. С его помощью вы можете подзарядить любые устройства, поддерживающие этот стандарт. Максимальная сила тока достигает 2,1 А.

5. Комплектация

- Док-станция с адаптером питания
- Внешние аккумуляторы – 2 шт.
- Документация

6. Страна: КНР