



# Зарядная станция JK B002

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** зарядная станция с LED-светильником

## 2. Характеристики

- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 10 Вт
- Мощность светильника: 3 Вт
- Ресурс светильника: не менее 50 000 часов
- Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
- Требования к источнику питания: поддержка режима 9 В – 2 А или 12 В – 1,8 А
- Цветовая температура: ~2800 К
- Размеры: 211 x 115 x 51 мм
- Вес: 220 г
- Размеры упаковки: 220 x 120 x 55 мм
- Вес в упаковке: ~350 г
- Страна-производитель: КНР

## 3. Использование устройства

Разместите устройство на ровной сухой поверхности. Разъем USB Type-C для подключения питания находится на боковой грани подставки. Чтобы получить доступ к нему, поднимите рамку светильника.



Второй разъем – USB Type-A – предназначен для подзарядки устройств проводным способом. Он может работать только на выход.

С помощью шнура, входящего в комплект, подключите устройство к любому USB-адаптеру питания, который поддерживает режим 9 В – 2 А или 12 В – 1,8 А.



**Обратите внимание!** Адаптер в комплект не входит, для питания лампы вы можете использовать зарядное устройство от смартфона или планшета.

Для начала зарядки поместите в центр индукционной платформы смартфон или другое устройство, поддерживающее беспроводную зарядку стандарта Qi. Когда аккумулятор будет заряжен, платформа отключится автоматически.

**Обратите внимание:** одновременно с зарядкой смартфона беспроводным способом вы можете заряжать еще одно устройство, подключив его к разъему USB Type-A.

Для включения и регулировки яркости светильника откиньте рамку и прикоснитесь к ней в любом месте.



Устройство предлагает три уровня яркости, переключение между которыми происходит циклически («по кругу»).

#### 4. Комплектация

- Светильник
- Шнур питания
- Документация



---

5. Страна-производитель: КНР