



# Фонарь-светильник

## Filament STD-1131

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: портативный LED-светильник

## 2. Характеристики

- Тип лампы: точечные/нитевидные светодиоды
- Материал корпуса: ударопрочный пластик
- Световой поток: 90-220 лм
- Тип элементов питания: встроенный аккумулятор
- Типичное время работы: до 10 часов (зависит от режима использования)
- Размеры фонаря: 230 x 130 x 100 мм
- Вес: 500 г
- Размеры упаковки: ~250 x 150 x 120 мм
- Вес в упаковке: ~850 г
- Страна-производитель: КНР

## 3. Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!



#### 4. Зарядка аккумулятора, использование пауэрбанка

Разъемы для зарядки аккумулятора (USB Type-C) и подключения мобильных устройств (USB Type-A) находятся под защитной крышкой на рукоятке светильника.

**Обратите внимание!** Крышка обеспечивает защиту от воды и пыли. Всегда закрывайте ее после использования разъемов.

Для подзарядки аккумулятора используется разъем USB Type-C. С помощью комплектного кабеля подключите светильник к любому адаптеру питания с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 4 часов. При этом возле ручки включения светильника мигает индикатор.

Для использования светильника в качестве пауэрбанка воспользуйтесь разъемом USB Type-A. Максимальная сила тока на разъеме составляет 1 А.

**Внимание!** Запрещается одновременное использование обоих разъемов (т.е. подзарядка светильника, к которому подключено какое-либо устройство).

#### 5. Использование светильника

Filament STD-1131 можно использовать как переносной фонарь, поставить на любую горизонтальную поверхность или повесить за откидную скобу.

Для включения фонаря нажмите кнопку на рукоятке. Первое нажатие включает режим полной мощности, второе – экономичный режим, третье – функцию стробоскопа.

Для включения светильника и настройки его яркости используйте поворотную ручку. Обратите внимание: сначала загораются желтоватые нитевидные светодиоды, при вращении рукоятки их яркость постепенно увеличивается, затем нитевидные диоды погасают и загораются синеватые точечные диоды, их яркость также постепенно возрастает, затем вновь включаются нитевидные диоды и достигается режим полной яркости.

#### 6. Комплектация

- Портативный светильник
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация



- 
7. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР