



магазин
ИННОВАЦИЙ

Беспроводная зарядка

Multi Charger

Руководство пользователя





1. Тип товара: подставка-трансформер

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Цвет: черный, белый
- Входящее напряжение: 9 В 2 А, 5 В 3 А
- Рекомендуемая мощность адаптера: 18-20 Вт
- Мощность беспроводной зарядки: 5, 7,5, 10, 15 Вт
- Мощность зарядки для наушников: 3 Вт
- Размеры: 112 x 100 x 99 мм
- Вес: ~135 г
- Размеры упаковки: 115 x 115 x 80 мм
- Вес в упаковке: ~180 г

3. Руководство по эксплуатации





Установите индукционную платформу для беспроводной зарядки на подставку. Для подключения платформы на подставке предусмотрен штекер формата USB Type-C.

Подключите подставку к сети. Для этого воспользуйтесь кабелем из комплекта и сетевым адаптером мощностью 18-20 Вт (не поставляется в комплекте).

Обратите внимание: вы можете приобрести подходящий сетевой адаптер в нашем магазине.

Для зарядки смартфона установите его на подставку. Предварительно рекомендуем снять чехол и другие аксессуары, которые могут препятствовать беспроводной зарядке. Смартфон можно поставить вертикально или горизонтально – руководствуйтесь иллюстрацией ниже.



Для зарядки наушников AirPods подключите кейс к штекеру Lightning, который находится позади подставки. На дисплее активируется специальный индикатор с рисунком наушников – он уведомит вас о том, что кейс для наушников заряжается.

Примечание: подставку можно использовать для зарядки любых наушников, кейс от которых снабжен фирменным разъемом Lightning.

Для настройки часов зажмите кнопку с рисунком шестеренки на 3 секунды. Как только на дисплее начнут мигать цифры с индикатором будильника, нажмите кнопку с шестеренкой вновь и удерживайте на протяжении 3 секунд. Теперь настройте минуты – для этого используйте кнопки со стрелками. Как только вы настроите минуты, нажмите 1 раз на кнопку с шестерней, а затем настройте часы с помощью кнопок со стрелками.

Примечание: для сохранения настроек подождите 3-5 секунд, пока время на дисплее не перестанет мигать.



Чтобы активировать будильник, нажмите кнопку с шестеренкой 1 раз. На дисплее активируется индикатор с рисунком будильника. Чтобы указать время, когда будильник должен прозвенеть, зажмите кнопку с шестерней на 3 секунды и выберите время по тому же принципу, который использовался при настройке часов.

Обратите внимание: для отключения будильника после его активации нажмите любую кнопку. Чтобы будильник не активировался на следующий день, вы можете выключить его путем нажатия на кнопку с шестерней. Отсутствие соответствующего индикатора на дисплее уведомит вас о том, что будильник выключен.

Индукционную платформу для беспроводной зарядки вы можете использовать отдельно от подставки. Для этого платформа снабжена разъемом Type-C. Снимите платформу с подставки, установите ее на ровную поверхность, а затем подключите к сети с помощью кабеля из комплекта.

Важно: на индукционной платформе можно заряжать любые устройства, поддерживающие технологию беспроводной зарядки Qi.

4. Меры предосторожности

Не допускайте попадания на поверхность устройства воды, а также посторонних металлических предметов.

Не подвергайте прибор сильным механическим нагрузкам.

Не пытайтесь модифицировать устройство.

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

Совместно со станцией рекомендуется использовать только сертифицированные гаджеты и зарядные кабели.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

5. Комплектация

- Подставка-трансформер
- Индукционная платформа



-
- Кабель питания Type-C
 - Документация
6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР