

Фонарь Nite Ize RADIANT 300





1. **Тип товара:** светодиодный фонарь с функцией внешнего аккумулятора

2. **Характеристики**

- Высота корпуса: 174 мм
- Диаметр корпуса: 72 мм
- Вес: 252 г
- Тип аккумулятора: перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 2600 мАч
- Разъемы: MicroUSB и USB
- Максимальный световой поток: 300 люмен
- Регулировка светового потока: 300/75/15 люмен
- Время работы от аккумулятора: 5/20/100 ч
- Время полной зарядки аккумулятора: около 3,5 ч

3. Устройство фонаря



- 1 - Ручка с карабином для подвешивания фонаря
- 2 - Основной (белый) светодиод с рассеивателем
- 3 - Вспомогательные (красные) светодиоды
- 4 - Конусный светоотражатель
- 5 - Кнопка включения и выбора режима
- 6 - Индикатор уровня заряда аккумулятора
- 7 - Разъемы USB (для зарядки других устройств) и Micro-USB (для зарядки аккумулятора фонаря)
- 8 - Крышка-заглушка для защиты разъемов от попадания влаги



4. Использование фонаря

Для включения фонаря нажмите основную кнопку включения и выбора режимов. При первом нажатии включается режим максимальной яркости (300 люмен), при втором - средней (75 люмен), при третьем - минимальной (экономичный режим - 15 люмен).

Обратите внимание: от выбора режима яркости зависит время работы фонаря. При максимальной яркости - около 5 ч, средней - около 20 ч, минимальной - около 110 ч.

Для включения красных светодиодов зажмите основную кнопку и удерживайте ее в течение 3-5 с.

Светодиодный индикатор, расположенный возле разъемов USB, сменит цвет с зеленого на красный при существенном снижении заряда аккумулятора. На оставшемся заряде фонарь может проработать около 2 ч.

5. Использование аккумулятора

Для использования фонаря в режиме внешнего аккумулятора (зарядки устройств) воспользуйтесь кабелем, входящим в комплект поставки. Присоедините его к разъему USB на корпусе устройства и используйте коннектор Micro-USB на другом конце шнура для подключения устройств-потребителей.

Для зарядки самого фонаря также воспользуйтесь кабелем, входящим в комплект поставки. Присоедините его к разъему Micro-USB на корпусе устройства и используйте коннектор USB на другом конце шнура для подключения зарядного устройства.

Для этого подходят зарядные устройства большинства смартфонов и планшетов (напряжение питания 5 В, сила тока 0,5-1 А). Также вы можете воспользоваться любым стандартным USB-разъемом на корпусе компьютера или ноутбука.

Типичное время зарядки аккумулятора составляет 3,5 ч. Следите за светодиодным индикатором на корпусе фонаря.



6. Меры предосторожности

Не погружайте фонарь в воду. Избегайте попадания жидкости на разъемы USB.

Не используйте для зарядки фонаря адаптеры питания с силой тока более 2 А и напряжением более 5 В.

Не рекомендуется смотреть непосредственно на светодиоды. Особенно - при включении фонаря, когда глаза адаптировались к темноте.

ВНИМАНИЕ!

Короткое замыкание или повреждение корпуса литий-ионного аккумулятора может привести к самовозгоранию. Не разбирайте фонарь самостоятельно. Не извлекайте литий-ионный аккумулятор.

7. Комплектация

- Светильник Nite Ize RADIANT 300
- Чехол-рассеиватель
- Кабель для зарядки устройства (Micro-USB/USB)

8. Страна-производитель: КНР