

# Набор Zendure для быстрой зарядки гаджетов





1. **Тип товара:** набор для зарядки гаджетов

2. **Характеристики**

Зарядное устройство Zendure

Материал корпуса: композитный пластик (ABS/PC)

Параметры сети электропитания: 100–240 В, 50/60 Гц

Типы вилок: тип А («американский»), тип С («европейский»), тип G («британский»)

Поддержка технологий быстрой зарядки: Quick Charge 2.0

Напряжение: 5 В (стандартный режим), 9 В или 12 В (режимы быстрой зарядки)

Сила тока (стандартный режим): 1,0–2,4 А

Сила тока (режим быстрой зарядки): 1,5–2,1 А

Максимальная мощность зарядного устройства: 40 Вт

Разъемы: USB Type-A

Количество разъемов: 4

Количество разъемов с поддержкой технологии быстрой зарядки: 1

Размеры зарядного устройства: 85 x 63 x 32 мм

Вес: 176 г

Пауэрбанк Zendure

Материал корпуса: композитный пластик (ABS/PC)

Емкость аккумулятора: 10 000 мАч

Размеры пауэрбанк: 97 x 63,5 x 25,5 мм

Вес: 205 г

Входная сила тока: 1,5 А

Выходная сила тока: 2,1 А

Размеры упаковки: ~350 x 250 x 152 мм

Вес в упаковке: ~750 г

Страна-производитель: КНР

Страна-разработчик: США



### 3. Использование зарядного устройства

- Включите зарядное устройство в сеть электропитания. При необходимости используйте переходники для розеток типа С и G.
- Подключите к зарядному устройству кабели с разъемом USB (до 4 шт.).
- Для использования технологии Quick Charge 2.0 подключите кабель к разъему, выделенному зеленым цветом. Убедитесь, что ваше мобильное устройство (смартфон или планшет) поддерживает данную технологию.

**Обратите внимание!** Для использования технологии Quick Charge необходим качественный кабель с высокой проводимостью.

Устройство Zendure A-Series совместимо со всеми смартфонами Apple, планшетами и другими приборами, заряжающимися от USB. Однако iPod nano, планшеты Asus, LG G2 и некоторые другие устройства не поддерживаются. Для более полной информации обратитесь к производителю мобильных устройств.

### 4. Меры предосторожности при работе с зарядным устройством

Не используйте зарядное устройство под прямыми солнечными лучами или в непосредственной близости от источников тепла.

Устройство не является влагозащищенным — не допускайте попадания влаги на корпус адаптера и разъемы.

При появлении любых аномалий в работе устройства, странных звуков и запахов немедленно отключите адаптер от сети питания.

Запрещается самостоятельно разбирать устройство и вносить изменения в конструкцию.

### 5. Меры предосторожности при работе с пауэрбанком

**ВНИМАНИЕ!** Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который может загореться или взорваться при неправильной эксплуатации!

Не погружайте аккумулятор в воду.



Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.

Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.

Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!

Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!

При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

## 6. Комплектация

- Портативный пауэрбанк Zendure A3
- Кабель micro-USB
- Матерчатый чехол для пауэрбанка
- Зарядное устройство Zendure A-Series
- Переходники для розеток типа C и G
- Матерчатый чехол для зарядного устройства
- Документация