



# Пауэрбанк Zendure A3PD

Руководство пользователя





**1. Тип товара: внешний аккумулятор**

**2. Характеристики**

- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
- Разъемы для подключения устройств: USB Type-A, USB Type-C
- Разъем для подзарядки пауэрбанка: micro-USB/USB Type-C
- Режимы работы зарядки: USB-C — 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А, 15 В 1 А; USB-A — 5 В 2 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А, 15 В 1 А
- Максимальная выходная мощность: 18 Вт
- Материалы корпуса: поликарбонат, ABS-пластик
- Размеры: 98 x 64 x 25 мм
- Вес: 200 г
- Размеры упаковки: 175 x 115 x 30 мм
- Вес в упаковке: ~350 г
- Страна: КНР



### 3. Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!

**Запрещается:** самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

### 4. Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора используются разъемы micro-USB или USB Type-C. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство к любому адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе компьютера.

Ход процесса зарядки можно отслеживать с помощью светодиодного индикатора на корпусе устройства. Обратите внимание, вы в любой момент можете проверить заряд аккумулятора, нажав кнопку под индикатором.

Обратите внимание, что время полной зарядки устройства составляет не менее



4-5 часов (около 3 часов при использовании адаптера с поддержкой QuickCharge).

## 5. Использование пауэрбанка

Для подключения мобильных устройств используйте разъемы USB Type-A и USB Type-C, расположенные на корпусе аккумулятора.

Для быстрой зарядки iPhone используйте разъем USB Type-C и фирменный кабель Type-C – Lightning.

Вы можете в любой момент проверить уровень заряда аккумулятора, нажав кнопку под светодиодным индикатором.

Допускается одновременная зарядка двух устройств с использованием портов USB Type-A и USB Type-C (при этом суммарная мощность зарядки будет ограничена на уровне 18 Вт).

Обратите внимание: технологии быстрой зарядки могут быть недоступны при использовании некачественных кабелей.

## 6. Комплектация

- Аккумулятор Zendure
- Кабель USB — micro-USB/Type-C (универсальный разъем с переходником)
- Матерчатый чехол для хранения устройства

## 7. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР