

Миниатюрный персональный компьютер Terryza

Руководство пользователя





Характеристики

Процессор: Intel X5-Z8350

Графическая карта: Intel HD Graphics 400

Операционная система: Windows 10 Pro

Объем оперативной памяти: 2 / 8 Гб

Объем постоянной памяти: 32 / 120 Гб

Напряжение питания: 220 В

Габариты устройства: 107 x 15 x 38 мм

Габариты упаковки: 121 x 121 x 50 мм

Вес в упаковке: 300 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

Начало использования

1. Подключите кабель питания в порт micro-USB, расположенный на боковой части ПК.
2. Затем подключите вашу мышь и клавиатуру к портам USB, расположенным там же.
3. Включите ваш монитор или телевизор и убедитесь, что в настройках источник сигнала установлен на HDMI.
4. Нажмите на кнопку включения, расположенную на боковой части устройства вблизи разъема HDMI. Это запустит ваш компьютер.

Настройка Windows

1. Выберите предпочитаемый язык системы и ваш регион.
2. Настройте раскладку клавиатуры.
3. Примите лицензионное соглашение Windows.
4. Создайте аккаунт пользователя.

Если компьютер запущен и горит синий светодиод, но на экране вашего монитора не отображается система, убедитесь в следующем.

1. Разъем HDMI надежно подключен к монитору (или телевизору) через комплектный переходник или непосредственно.
2. В настройках вашего монитора (или телевизора) выбран соответствующий HDMI как источник сигнала (input).

При повторении проблемы замените монитор и/или переходник HDMI.

Сброс к заводским настройкам

Обратите внимание! Сброс к заводским настройкам удалит все файлы, которые вы устанавливали на ПК.

Если вы забыли пароль или просто хотите сбросить ваш ПК к заводским настройкам, сделайте следующее.

1. Нажмите на кнопку включения, затем, зажав клавишу Shift, выберите опцию Restart («Перезагрузка»). Перезагрузка будет находиться в стартовом меню Windows в правом нижнем углу.
2. Во всплывшем окне выберите опцию Troubleshoot («Исправление неполадок»).
3. В новом окне выберите Reset this PC.
4. Затем — Remove everything.



5. И последнее — Just remove my files.
6. Процесс сброса настроек займет примерно 30 минут, не в коем случае не отключайте компьютер от электропитания.

Как настроить автоматическое включение после потери питания?

1. Включите ваш мини-ПК и нажмите DEL для входа в BIOS.
2. Далее в поле выбора настроек загрузки (boot) выберите опцию automatic power on и разрешите ее (enable).

Комплектация

- Мини-ПК Terryza
- HDMI-удлинитель
- Адаптер питания
- Документация