



магазин
ИННОВАЦИЙ



Пауэрбанк Elixage 10 000 мАч

Руководство пользователя





1. Тип товара: пауэрбанк

2. Характеристики

- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
- Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик, алюминий
- Входной порт для подзарядки встроенного аккумулятора: USB-C
- Выходные порты для подзарядки устройств: USB-A, USB-C
- Поддержка стандартов быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery
- Длина кабеля: 200 мм
- Энергоотдача:
 - Разъемы USB-A: 5 Вт, до 2,4 А
 - USB-C: 5-18 Вт, до 3 А
- Размеры: ~190 x 85 x 25 мм
- Вес: 341 г
- Размеры упаковки: ~200 x 95 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~635 г
- Страна-производитель: КНР



3. Зарядка пауэрбанка

- Расположите устройство на ровной, сухой поверхности.
- Для зарядки устройства используйте разъем USB Type-C и комплектный кабель питания.
- Подключите пауэрбанк к любому адаптеру питания с силой тока не менее 1 А.

Обратите внимание! Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge – при использовании мощного адаптера время зарядки пауэрбанка может быть сокращено до 1 часа. При использовании обычного адаптера питания с силой тока 2 А время зарядки составляет до 6 часов.

- Полностью зарядите Elixage. Уровень заряда аккумулятора можно отслеживать с помощью LED-дисплея на передней панели.

4. Использование портов для зарядки устройств

Для подключения устройств-потребителей можно использовать все доступные разъемы USB (USB-C, USB-A) как поочередно, так и одновременно.

Во всех случаях максимальная мощность портов будет составлять до 15 Вт для USB-C (с поддержкой Power Delivery) и 12 Вт для USB-A (2,4 А x 5 В). Для включения устройства нажмите кнопку, расположенную рядом с дисплеем. После того как мобильное устройство будет заряжено, пауэрбанк отключится автоматически.

5. Комплектация

- Пауэрбанк Elixage
- Кабель Type-C – Type-C
- Документация