



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Пауэрбанк BUDI с беспроводной зарядкой

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** пауэрбанк с платформой беспроводной зарядки
2. **Характеристики**
  - Тип аккумулятора: литий-полимерный
  - Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
  - Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик, алюминий
  - Стандарт беспроводной зарядки: Qi
  - Максимальная сила тока беспроводной зарядки: 1 А
  - Входной порт для подзарядки встроенного аккумулятора: micro-USB
  - Выходные порты для подзарядки устройств: USB-A, USB-C, Lightning
  - Поддержка стандартов быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery
  - Энергоотдача:
    - Беспроводная платформа: до 15 Вт
    - Разъемы USB-A: до 22,5 Вт
    - Type-C: до 10 Вт
    - Lightning: ~10 Вт
  - Размеры: 130 x 73 x 23 мм
  - Вес: 270 г
  - Размеры упаковки: 170 x 103 x 32 мм
  - Вес в упаковке: ~400 г
  - Страна-разработчик: США
  - Страна-производитель: КНР



### 3. Зарядка пауэрбанка

- Расположите устройство на ровной сухой поверхности.
- Для зарядки устройства используйте разъем micro-USB, комплектный кабель питания и необходимый переходник.
- Подключите пауэрбанк к любому адаптеру питания с силой тока не менее 2 А.
- Полностью зарядите BUDI. Уровень заряда аккумулятора можно отслеживать с помощью LED-индикаторов сбоку устройства.

### 4. Использование портов для зарядки устройств

Включите пауэрбанк, нажав клавишу с логотипом на передней панели.

Для подключения устройств-потребителей можно использовать все доступные разъемы (USB-C, USB-A, Lightning) как поочередно, так и одновременно.

### 5. Использование беспроводной платформы

- Включите пауэрбанк, нажав кнопку включения.
- Разместите на беспроводной платформе, расположенной на верхней панели корпуса аккумулятора, мобильное устройство, поддерживающее стандарт Qi.
- О начале зарядки просигнализирует значок на экране смартфона/планшета и LED-индикатор на платформе (синий индикатор говорит о готовности к работе, а зеленый – о зарядке с помощью протокола Power Delivery). Когда аккумуляторы будут заряжены, устройство автоматически прекратит подачу энергии.
- Для выключения пауэрбанка дважды нажмите на кнопку включения.

Обратите внимание: для корректной работы зарядной станции необходимо убедиться, что на смартфоне нет посторонних металлических элементов, чехлов, кредитных и транспортных карт и т.д.

### 6. Комплектация

- Пауэрбанк BUDI с беспроводной зарядкой
- Кабель Type-C – Type-C
- Кабель Type-C – Lightning
- Переходник Type-C – micro-USB
- Переходник Type-C – USB-A
- Инструмент для извлечения SIM-карт
- Документация