



Беспроводной пауэрбанк Pitaka MagEZ Juice 2

Руководство пользователя





Тип: пауэрбанк с магнитным креплением

Характеристики

- Тип: пауэрбанк с магнитным креплением
- Емкость: 2800 мАч
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
- Вес: ~140 г
- Размеры (пауэрбанк): 107 x 62 x 12 мм
- Размеры (док-станция): 120 x 100 x 70 мм
- Вес (пауэрбанк): ~180 г
- Габариты упаковки: ~160 x 135 x 90 мм
- Вес в упаковке: ~500 г
- Страна-производитель: КНР

Использование пауэрбанка

Внимание! Магнитное крепление можно использовать только для iPhone 12 и последующих моделей с поддержкой MagSafe.

Включите пауэрбанк, один раз нажав кнопку, расположенную на черной пластиковой панели. При этом светодиодные индикаторы возле кнопки отобразят уровень заряда аккумулятора. Поднесите Pitaka MagEZ Juice 2 к обратной стороне корпуса смартфона. Магнит MagSafe автоматически закрепит пауэрбанк в нужном положении.

Беспроводная зарядка начнется и окончится автоматически. Вы можете в любой момент отключить пауэрбанк вручную. Для этого его нужно отсоединить от корпуса смартфона и дважды нажать кнопку питания.

Для зарядки пауэрбанка используется разъем USB-C. Вы можете подключить аккумулятор к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А или использовать для подзарядки фирменную док-станцию.

Для этого подключите док-станцию к сети, используя комплектный адаптер питания, и установите на нее пауэрбанк, как показано на фото ниже.



Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.



- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

Комплектация

- Пауэрбанк
- Док-станция
- Адаптер питания
- Документация