



# Тактический фонарь Fenix TK20R V2.0

Руководство пользователя



Фонарь Fenix TK20R V2.0 (Luminus SFT70, ANSI 3000 лм, 21700)						
ANSI	Турбо	Высокий	Средний	Низкий	Эко	Строб
Яркость	3000 люмен	1000 люмен	350 люмен	150 люмен	30 люмен	3000 люмен
Время работы	2 часа 50 минут	3 часа 10 минут	7 часов	21 час, 20 минут	48 часов	-
Дистанция	475 м	275 м	150 м	100 м	45 м	-
Ударопрочность	1 м					
Водонепроницаемость	IP68 (погружение до 2м)					
Размеры	152 мм (длина) 34 мм (диаметр головы) 25,4 мм (диаметр корпуса)					
Вес	204 г (включая аккумулятор)					
Комплектация	Фонарь, аккумулятор Fenix ARB-L21-5000 Li-ion, USB Type-C кабель для зарядки, темляк, чехол, 2 х запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийный талон.					
Элементы питания	1x21700	Тип отражателя		Линза		
Материал корпуса	Авиационный алюминий	Тип оптической системы		Отражатель		
Покрытие корпуса	Анодирование Premium type 3	Упаковка		Коробка		
Включение	Кнопка	Переключение режимов		Кнопка		

## Управление фонарем

Fenix TK20R V2.0 управляется при помощи круглого и овального переключателей. Круглая кнопка необходима для моментальной активации фонаря. Овальный переключатель служит для того, чтобы перемещаться между режимами и получить доступ к режиму «Стробоскоп».

Для включения фонаря нажмите на тактический переключатель, свет включится, если отпустить — он выключится. Если полностью зажать кнопку, вы сможете включить свет на более долгое время. Для того чтобы погасить освещение, следует повторно нажать на этот же переключатель.



Для выбора уровня яркости из включенного положения следует нажать на овальную кнопку, в результате вы переместитесь между режимами Eco → Low → Med → High → Turbo. Для включения режима «Стробоскоп» необходимо из включенного положения фонаря зажать и подержать овальный переключатель примерно половину секунды. По щелчку вы сможете вернуться в общую группу режимов.

Из выключенного состояния зажмите и подержите овальную кнопку, тем самым получится активировать режим «Стробоскоп». Отпустите переключатель, дабы покинуть указанный режим.

У модели предусмотрена опция запоминания режимов яркости. При повторной активации запускается тот режим, что применялся до выключения.

## Режимы работы модели

- Turbo. Наибольший световой поток, который составляет 3000 люменов. Длительность работы — 2 часа 50 минут. Интенсивность освещения — 56 600 кандел. Дистанция луча — 475 метров.
- High. Световой поток достигает 1000 люменов, длительность работы равна 3 часам и 10 минутам. Интенсивность освещения — 17 620 кандел. Расстояние луча составляет 265 метров.
- Med. Яркость света — 350 люменов, длительность работы — 7 часов, интенсивность освещения достигает 5860 кандел. Расстояние действия луча — 150 метров.
- Low. Яркость светового потока достигает 150 люменов. Длительность свечения — 21 час 20 минут. Интенсивность потока достигает 2500 кандел. Расстояние луча — 100 метров.
- Eco. Освещение — 30 люменов. Длительность работы достигает 48 часов. Интенсивность светового потока — 490 кандел. Расстояние действия луча — 45 метров.
- Strobe. Яркость достигает 3000 люменов.

\* В модели есть опция интеллектуальной защиты от перегрева корпуса. Если долго использовать фонарь на высоких режимах освещения, то он будет слишком нагреваться. Перегрев чреват выведением из строя модели. Когда



температура достигает 60 градусов и выше, яркость сразу же сокращается, чтобы корпус фонаря остыл. При снижении температуры до 60 градусов и менее появляется возможность снова перейти к высоким режимам яркости.

## Индикация уровня заряда аккумулятора

Каждый раз при включении фонаря индикатор на 3 секунды показывает состояние аккумулятора.

Если загорается зеленый свет, это значит, что заряд 100–85%. Мигающий зеленый свет — заряда остается 85–50%. Красный свет — уровень заряженности сократился до 50–25%. Если же мигает красный свет, из этого следует, что осталось совсем мало заряда, всего 25–1%. Необходимо произвести зарядку аккумулятора.

Также есть опция предупреждения о низком напряжении.

## Физические параметры модели

Размеры фонаря составляют 152 x 34 x 25,4 мм. Вес — 204 г (принимая во внимание вес аккумулятора). Корпус сделан из крепкого и добротного материала — алюминия А6061-Т6. Есть специальное премиальное анодирование, которое защищает фонарь от появления царапин на покрытии корпуса. Устройство переносит падение с метровой высоты, не повреждаясь. Стандарт защиты от пыли и влаги — IP68.

## Характеристики

- Тактическая модель для занятий туризмом и активным отдыхом
- Фонарь имеет многоцелевое назначение
- Наибольшая яркость света достигает 3000 люменов
- Максимальная дальность луча — 475 метров
- Управляется двумя переключателями
- Для питания применяется литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч



- Зарядка через порт USB Type-C
- Светодиод: Luminus SFT70 со сроком эксплуатации 50 000 часов
- Шесть режимов освещения
- Контроль температуры корпуса
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- Опция уведомления о низком напряжении
- Габариты модели: 152 x 34 x 25,4 миллиметра
- Вес составляет 204 грамма (учитывая вес батареи)
- Корпус изготовлен из алюминия A6061-T6
- Премиальное анодирование
- Ударопрочность — один метр
- Стандарт влагозащиты: IP68

## Комплектация

Фонарь модели Fenix TK20R V2.0

Батарея ARB-L21-5000 V2.0

Кабель для зарядки USB Type-C

Темляк

Чехол

Два запасных уплотнительных кольца

Руководство к использованию

Гарантийный талон

## Официальная гарантия

Гарантия на эту модель дается сроком на пять лет с момента покупки.

