



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Пауэрбанк Baseus Blade

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: пауэрбанк

## 2. Характеристики

- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Материал: АБС-пластик, поликарбонат
- Цвет: черный
- Емкость: 20 000 мАч (74 Втч)
- Максимальная выходная мощность (суммарно): 100 Вт
- Зарядные разъемы (вход): USB Type-C (до 60 Вт)
- Зарядные разъемы (выход): USB Type-C1/C2 (5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А); USB-A1/A2: (4,5 В, 5 А / 5 В, 4,5 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2,5 А)
- Размеры: 162 x 143 x 18 мм
- Вес: ~490 г
- Размеры упаковки: ~640 x 240 x 170 мм
- Вес в упаковке: ~700 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием пауэрбанка его рекомендуется зарядить. Для этого предусмотрено 2 разъема USB Type-C. Вставьте зарядный кабель из комплекта в один из разъемов Type-C, а другой конец кабеля подключите к сетевому адаптеру.

**Примечание:** во время зарядки на дисплее будет отображаться текущий заряд аккумулятора. Для ускоренной зарядки пауэрбанка рекомендуется использовать адаптер питания на 60-65 Вт.

Чтобы зарядить гаджет с помощью пауэрбанка, подключите к нему зарядный кабель. Для зарядки гаджетов предусмотрено 4 разъема: USB-A (2 шт.) и USB Type-C (2 шт. – реверсивные и могут использоваться как для зарядки гаджетов, так и для подзарядки самого пауэрбанка).

При зарядке одного гаджета (при условии, что вы используете разъемы USB Type-C) мощность зарядки достигает 100 Вт. При использовании одного разъема USB-A мощность зарядки достигает 30 Вт.

При использовании двух разъемов Type-C мощность распределяется между

ними: выходная мощность в левом разъеме составляет 65 Вт, а в правом — 30 Вт.

При использовании одного разъема Type-C и одного разъема USB-A мощность распределяется между ними: выходная мощность в Type-C составляет 65 Вт, а в USB-A — 30 Вт.

При использовании двух разъемов Type-C и одного из разъемов USB-A мощность распределяется следующим образом: выходная мощность в левом Type-C составляет 45 Вт, в правом Type-C — 30 Вт, а в USB-A — 18 Вт.

При использовании двух разъемов USB-A их выходная мощность составляет 15 Вт.



**Важно:** пауэрбанк поддерживает универсальные протоколы быстрой зарядки Quick Charge (для Android) и Power Delivery (для iPhone), а также фирменные Samsung Adaptive Fast Charging и Huawei FastCharge и SuperCharge.

На дисплее отображается вся важная информация о работе пауэрбанка. Если гаджеты заряжаются с использованием технологии быстрой зарядки, на экране появится соответствующий значок. Если к пауэрбанку подключено несколько



гаджетов, вы можете следить за параметрами зарядки каждого из них — для этого нажимайте кнопку питания.

**Обратите внимание:** вам не обязательно подключать к пауэрбанку гаджеты, чтобы узнать уровень его заряда. Для проверки текущего заряда предусмотрена кнопка питания — нажмите ее, чтобы на экране отобразилась необходимая вам информация.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Храните пауэрбанк в сухом месте, вдали от отопительных приборов, источников огня и прямых солнечных лучей.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Устройство не защищено от воды. Не допускайте попадания жидкости на корпус и в разъемы пауэрбанка.

Не используйте поврежденные зарядные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Не рекомендуется использовать пауэрбанк, когда он заряжается.

#### 5. Комплектация

- Пауэрбанк
- Зарядный кабель Type-C
- Чехол
- Наклейки
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР