



Пауэрбанк с платформой беспроводной зарядки Nillkin PowerMount





1. Тип товара: внешний аккумулятор с док-станцией и беспроводной зарядкой

2. Характеристики

- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
- Материал корпуса: АВС-пластик
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Максимальная сила тока беспроводной зарядки: 2 А
- Входные порты для подзарядки встроенного аккумулятора: USB Type-C, блок контактов для подключения к док-станции
- Выходные порты для подзарядки устройств: USB Type-A, USB Type-C
- Поддержка стандартов быстрой зарядки: Power Delivery
- Режим работы портов для подзарядки устройств: 5 В — до 2,4 А, 9 В — до 2 А, 12 В — до 1,5 А
- Размеры: 80 x 150 x 21 мм
- Вес: 295 г
- Размеры упаковки: 170 x 155 x 45 мм
- Вес в упаковке: ~400 г

3. Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

4. Использование аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используйте док-станцию, входящую в комплект поставки, или разъем USB Type-C. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство (или док-станцию) к адаптеру питания достаточной мощности (сила тока должна составлять не менее 2 А).

Для контроля процесса зарядки следите за светодиодными индикаторами на корпусе. Обратите внимание, что время полной зарядки устройства составляет не менее 4-5 часов.

Для подзарядки устройств с помощью кабелей используйте два разъема USB, расположенных на корпусе аккумулятора.



Для использования беспроводной зарядки разместите смартфон на поверхности пауэрбанка. Места расположения двух индукционных катушек обозначены кругами.

5. Комплектация

- Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой
- Док-станция
- Кабель micro-USB/USB
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР