



Электрическая отвертка Xiaomi Wowstick C63

Руководство пользователя







1. Тип товара: электроотвертка с набором бит

2. Характеристики

- Маркировка бит: PH0, PH1, PH2, PH3, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6, Т8H, Т10H, Т15H, Т20H, Т25H, Т27H, Т30H, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, S0, S1, S2, ▲2.0, ▲3.0, Y1, Y2, Y3, U6, U8
- Типоразмер бит: 4 x 30 мм
- ➤ Материал бит: легированная сталь S2
- ➤ Максимальный крутящий момент: 0,9 H·м
- > Максимальная скорость вращения: 200 об./мин.
- > Источник питания: литий-ионный аккумулятор
- Время непрерывной работы: до 2 часов
- Разъем для подзарядки: USB Туре-С
- ➤ Размеры отвертки: 210 x 31 мм
- ➤ Вес отвертки: ~245 г
- Размеры упаковки: 215 x 85 x 45 мм
- ➤ Вес в упаковке: ~480 г
- Страна-производитель: КНР

3. Рекомендации по использованию

Разъем для **подзарядки аккумулятора** находится на тыльной стороне корпуса отвертки. С помощью кабеля из комплекта подключите отвертку к любому источнику питания USB 5 Вт с силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает до 4 часов. Наблюдать за ходом процесса вы можете с помощью светодиодного индикатора, расположенного возле разъема.







Установка насадки

Выберите нужную насадку из набора и вставьте ее в магнитный держатель. Для 12 насадок, применяемых наиболее часто, вы можете использовать два цилиндрических пенала, которые надеваются на стержень отвертки — чтобы необходимые инструменты всегда были под рукой.



Использование отвертки

Для включения отвертки нажмите клавишу на рукоятке. Левая сторона клавиши запускает вращение против часовой стрелки, правая — по часовой. При запуске механизма подсветка включится автоматически.







Когда вы отпускаете кнопку, насадка автоматически блокируется — и отвертку можно использовать в ручном режиме.

Внимание! Для всех работ, требующих значительных усилий, рекомендуется использовать отвертку в заблокированном состоянии.

4. Комплектация

- Отвертка Xiaomi Wowstick
- Комплект бит 36 шт.
- Кабель для зарядки
- Документация