



Отпугиватель кротов «ЭкоСнайпер» LS-997MR

Руководство пользователя







1. Тип: отпугиватель для кротов

2. Характеристики

- > Материалы: алюминий, пластик
- Частота: 300-400 Гц
- ➤ Звуковое давление: 140 дБ
- > Направленность звуковых сигналов: круговая
- Защищаемая площадь: до 1500 кв. м
- ➤ Диапазон рабочих температур: от -10 до +50 °C
- ➤ Интервал между звуковыми сигналами: от 15 до 75 с
- ➤ Продолжительность звукового сигнала: от 1,5 до 3,5 с
- ➤ Питание: батарейки 1,5 В типа UM1 или R20, 4 шт. (не поставляются в комплекте)
- ➤ Размеры: 415 x 70 x 70 мм
- **>** Bec: 500 Γ
- ➤ Размеры упаковки: ~430 x 80 x 80 мм
- ➤ Вес в упаковке: ~700 г
- > Страна-производитель: Тайвань

3. Описание

Отпугиватель эффективен в борьбе против земляных грызунов, таких как кроты, полевые мыши и т.д. Как известно, земляные грызуны используют свои обостренные органы слуха для улавливания вибраций почвы. Постоянная вибрация почвы, создаваемая отпугивателем, действует на грызунов угнетающе и вынуждает их покинуть свой участок обитания.

Электронная схема устройства производит звук и вибрацию с различными интервалами времени (от 15 до 75 секунд) и различной длительностью самих импульсов вибрации (от 1,5 до 3,5 секунды), а встроенный мотор с маятниковым грузиком усиливает вибрацию, отлично проходящую сквозь толщу почвы. Это надежно отпугивает земляных вредителей в пределах 1500 кв. м. Использованная технология механического усиления колебаний делает данную модель более эффективной по сравнению с другими отпугивателями кротов, а случайный порядок вибрации исключает возможность привыкания и адаптации грызунов к данному прибору.





Важно! Электронный отпугиватель грызунов производит вибрацию во всех направлениях. Средний диаметр зоны действия (круг) с установленным в центре отпугивателем — 45 метров. Однако на пути распространения вибрации не должно быть никаких препятствий, больших пустот, валунов и т.д. Для достижения лучших результатов рекомендуется устанавливать два отпугивателя грызунов на расстоянии 30-40 метров друг от друга.

Рекомендуем извлекать отпугиватель из почвы (а батарейки — из отпугивателя) на зимний период. Также извлеките его при длительном затоплении почвы.

Электронный отпугиватель кротов рекомендуется устанавливать в местах наиболее частого их появления.


Отпугиватель в целом не оказывает негативного воздействия на земляных червей и жуков.

4. Инструкция по эксплуатации

Устройство открывается руками без использования каких-либо инструментов. Отверните против часовой стрелки верхнюю (пластиковую) крышку устройства. Извлеките пластиковый вкладыш с полостью для батареек. Вставьте щелочные элементы питания, соблюдая полярность. Закрутите крышку до упора. Это обеспечит водонепроницаемость устройства. Прибор начнет работать автоматически.

Внимание! Просто вырыть ямку для отпугивателя, вставить отпугиватель в нее и присыпать землей — неправильно. Почва должна плотно прилегать к корпусу отпугивателя — это обеспечит наиболее эффективное распространение колебаний в толще земли. Углубите цилиндрический корпус устройства острым концом в землю на $\frac{3}{4}$ высоты. Пластиковая «шляпка» не должна находиться у самой земли во избежание залива водой.

Устройство будет работать постоянно до тех пор, пока вы его не выключите или пока не разрядятся батареи. С одним комплектом батарей отпугиватель может проработать около 8 месяцев. После начала работы отпугивателя кроты и прочие вредители должны покинуть ваш участок в течение 2-4 недель. Поврежденные газоны, кустарники и т.п. восстановятся еще в течение 4-6 недель. Новые вредители не появятся.





Устройство эффективно против кротов, сусликов, мышей, землероек, мышей полевок, крыс и даже муравьев.

Примечания

- 1) После установки устройства в землю плотно завинтите крышку, чтобы не допустить попадания влаги.
- 2) В очень твердом грунте рекомендуется заранее сделать отверстие для установки устройства.
- 3) Эффективный радиус действия зависит от типа почвы.
- 4) При установке в землю не используйте молоток, т.к. это может вызвать повреждение устройства. Цилиндрический корпус отпугивателя должен плотно прилегать к окружающей почве для оптимального распространения частотных импульсов в ее толще.

5. Комплектация

- ➤ Отпугиватель для кротов «ЭкоСнайпер» LS-997MR
- > Документация